

# Satmex 65

Art-Nr. 600101



- Spiegelgröße: 65 cm
- Anzahl der Teilnehmer: 1
- Satelliten-Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz
- Polarisation: Vertikal / Horizontal
- Empfangsleistung: 46 dBW
- LNB Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2.150 MHz
- LNB L.O. Frequenz: 9.75 / 10.6 GHz
- Winkelbereich Drehung: 390°
- Winkelbereich Neigung: 0° ~ 145°
- Skew Einstellung: manuell
- 10 programmierte Satelliten

#### **SONSTIGES**

- Eingangsspannung: DC 12 Volt
- Stromverbrauch: 50 Watt (während dem Suchvorgang)
- Betriebstemperatur: -20° C ~ +60° C
- Spiegelgröße: 66.0 x 71.0 cm (B/H)
- Abmessungen Antenne (eingefahren):  $66.0 \times 18.4 \times 88.5 \, \text{cm}$  (B/H/L)
- Gewicht Antenne: 11.2 kg
- Abmessungen Steuergerät: 200 x 31 x 145 mm (B/H/T)
- Gewicht Steuergerät: 368 g

### PROGRAMMIERTE SATELLITEN

- Astra 1 (19,2° Ost)
- Astra 2 (28,2° Ost)
- Astra 3 (23,5° Ost)
- Astra 4 (4° Ost) Hotbird (13° Ost)
- Thor (0,8° West)
- Hispasat (30° West)
- Türksat (42° Ost)
- Eutelsat 5 W (5° West)
- Eutelsat 9 B (9° Ost)

# LIEFERUMFANG

- Antenneneinheit
- Spiegel
- Steuergerät
- Anschlusskabel
- Dachdurchführung
- Bedienungsanleitung



## Vollautomatische Satelliten-Antenne

- 65 cm großer Spiegel für den Empfang von TV- und Radioprogrammen.
- Niedrige Gesamthöhe von nur 18.4 cm im eingefahrenen Zustand.
- Anschluss an einen Receiver oder einen TV mit integrierten Receiver.
- Manuell einstellbarer Skew-Winkel zur Anpassung an den Randgebieten der Ausleuchtzone.
- Externes Steuergerät mit 10 programmierten Satelliten mit einfacher und schneller Satellitenauswahl (zukünftige Updates über USB).
- Steuergerät mit DiSEgC 1.1 Unterstützung.



